

Barevný hands free videotelefon



CDV-71AM

STASANET, s.r.o. Specializovaný velkoobchod zabezpečovací techniky www.stasanet-commax.cz



OBSAH

1.	Bezpečnostní pokyny	3
2.	Popis produktu	4
3.	Ovládání	5
4.	Instalace a zapojení	.12
5.	Technické parametry	.14

1. Bezpečnostní pokyny

Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny aby jste předešli zranění nebo škodám na majetku

- Nepoužívejte rozbočující zásuvky pro připojení napájecího napětí
- Nepřipojujte k videotelefonu žádná zařízení, pokud je přístroj napájen
- Nepoškozujte napájecí kabel, nepokládejte na něj žádné předměty
- Nečistěte vodou, ředidly ani saponátem použijte suchý hadřík aby jste předešli elektrickému úrazu
- Umístěte přístroj do prostor s normální vlhkostí
- Netahejte za napájecí kabel- pro vypojení jej uchopte za vidlici
- Nemanipulujte s přístrojem ani napájecím kabelem mokrýma rukama
- Nepokoušejte se přijímač rozebírat

2. Popis produktu



- Pro zobrazení verze firmwaru na obrazovce, stiskněte tlačítko
- Pro přepnutí do režimu obrazu PAL, stiskněte a držte tlačítko [Select] a stiskněte tlačítko
- Pro přepnutí do režimu obrazu NTSC, stiskněte a držte tlačítko [Select] a stiskněte tlačítko

Poznámka Změníte-li režim obrazu, všechna uložená data budou ztracena a jazyk se změní na ENG

Poznámka Režim obrazu (PAL/NTSC) musí být shodný s použitou kamerou (dveřní jednotkou)

číslo	Popis	číslo	Popis	číslo	Popis
1	Reproduktor	9	Ovládání hlasitosti	17	Připojte kameru 1
2	LED signalizace zapnutí	10	Ovládání hlasitosti zvonění	18	Připojte kameru 2
3	Zapne obraz z kamery	11	Tlačítko aktivuje menu	19	Propojení interkomu
4	Interkomové tlačítko	12	Výběr [Select]	20	Servisní konektor
5	Zapne komunikaci	13	Změna režimu obrazu	21	Jumper určuje počet kamer
6	PTT (priorita mikrofonu)	14	Změna režimu obrazu	22	CCTV 1
7	Odblokuje dveřní zámek	15	Hlavní vypínač	23	CCTV 2
8	Mikrofon	16	Připojte dveřní stanici		

- Ovládání hlasitosti (9): Nastavení úrovně hlasitosti z dveřní jednotky na videotelefonu
- Ovládání hlasitosti zvonění (10): Nastaví hlasitost reproduktoru při vyzvánění
- Rozpojte Jumper (21), chcete-li využívat kameru 2

3. Ovládání

Přijetí hovoru :

- 1. Jakmile je aktivován zvonek na venkovní dveřní jednotce, na videotelefonu se rozezní vyzváněcí tón a zobrazí se obraz z kamerové jednotky
- 2. Stiskněte symbol sluchátka pro přijetí hovoru (maximální délka hovoru je 60 sekund)
- 3. Stiskněte symbol klíče na videotelefonu pro odblokování dveřního zámku (pouze při aktivní komunikaci)
- 4. Stiskněte znovu symbol sluchátka, čímž konverzaci ukončíte

Interkomová komunikace:

- 1. Stiskněte symbol sluchátka a následně interkomové tlačítko pro zapnutí vyzvánění interkomově připojených jednotek (maximální délka hovoru je 60 sekund)
- 2. Pro přijetí takovéhoto hovoru stiskněte na interkomově připojené jednotce symbol sluchátka pro zahájení komunikace
- 3. V případě že v průběhu interkomové komunikace dojde k vyvolání hovoru z dveřní kamerové jednotky, objeví se na monitoru (monitorech) obraz z kamery
- 4. Pro ukončení interkomového hovoru stiskněte symbol sluchátka na videotelefonu

Monitorování:

(příklad připojení dvou dveřních stanic a dvou kamer CCTV)

- 1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí obrazu z kamery (obraz bude aktivní 30 sekund)
- 2. Přepínání jednotlivých obrazů provedete opětovných stisknutím tlačítka pro vyvolání obrazu v následujícím pořadí:
 - Dveřní jednotka č.1 + CCTV 1 (PIP mód)

v případě, že není připojena CCTV 1, bude vyvolán obraz z dveřní kamerové jednotky č.2 v režimu full screen (přes celou obrazovku)

- Dveřní kamerová jednotka č.1 (přes celou obrazovku)
- Kamera CCTV 1 (přes celou obrazovku)

v případě, že není připojena CCTV 1, bude vyvolán obraz z dveřní kamerové jednotky č.2 + CCTV 2 (PIP mód)

v případě, že je JUMPER nastaven do polohy "CA2_USE", bude obrazovka přepnuta do Standby režimu

v případě, že není připojena CCTV 2, bude vyvolán obraz z dveřní kamerové jednotky č.2 (přes celou obrazovku)

- Dveřní kamerová jednotka č.2 (přes celou obrazovku)
- Kamera CCTV 2 (přes celou obrazovku)

V případě, že není připojena CCTV 2, bude obrazovka přepnuta do Standby režimu (pokud je JUMPER v režimu "CA2_USE", dveřní kamerová jednotka č.2 a CCTV2 budou deaktivovány)

PTT (priorita mikrofonu) :

Funkce se využívá, je-li dveřní kamerová jednotka umístěna v rušné ulici a při konverzaci je špatná slyšitelnost hlasu v dveřní kamerové jednotce.

Zmáčkněte a držte tlačítko PTT, čímž dojde k jednosměrné komunikaci z videotelefonu k dveřní jednotce, což posílí výslednou kvalitu zvuku k dveřní jednotce.

Funkce "paměť":

Funkce, která vyfotí zvonící osobu. Pro manuální pořízení snímku stiskněte a podržte tl.č. 3 ("Zapne obraz z kamery"). Zvolíte-li v menu režim automatického ukládání snímků, bude fotografie pořízena vždy, když dojde k zazvonění na dveřní jednotku.

Informativní ikony



Menu videotelefonu :



© 2010, Stasanet s.r.o.



1) Vyvolání uložených snímků :

Stiskněte tlačítko pro Vyvolání uložených snímků, zobrazí se následující obrazovka



© 2010, Stasanet s.r.o.

2) Uživatelské nastavení:





Nastavení času



Nasatvení displeje



Nastavení jazyka



Nastavení ukládání snímků



Zpět do předchozího menu

3) Nastavení času :



4) Nastavení displeje :



Nastavení displeje ovlivní obraz z kamerové dveřní jednotky, nikoli z CCTV kamery

5) Nastavení jazyka :

한국어	Korean	Корейский	Coreano	کرہ ای 🗧	Korece
영어	English	Английский	Inglés	انگلیسی	Ingilizce
러시아어	Russian	Русский	Ruso	روسى	Rusca
스페인어	Spanish	Испанский	Español	اسپانیایی	Ispanyolca
페르시아어	Persian	Персидский	Persa	فارسى	Farsça
터키어	Turkish	Турецкий	Turco	تركى	Turkce

Rusky

Korejsky

Anglicky /

/ Španělsky

/ Turecky

Persky



Šipkami nahoru / dolů vyberte jazyk Zvolte požadovaný jazyk Zpět do předchozího menu

1

6) Nastavení ukládání snímků :



Zvolte ikonu se symbolem diskety pro vstup do menu Tlačítka sloužící pro pohyb v menu Vyberte způsob ukládání Auto nebo Manual record Potvrďte nastavené hodnoty

Může být uloženo až 128 snímků

1) Auto record

zvonící osoba bude vyfocena, jakmile stiskne tlačítko zvonění na dveřní jednotce

2) Manual record

návštěvník bude vyfocen pouze v případě, když stisknete a 1 sekundu podržíte tl.č. 3 (vyvolání obrazu z kamerové jednotky)

Režim Auto record je nastaven z výroby. V případě, že naplníte maximální kapacitu 128 snímků, dojde k automatickému přepisování nejstarších snímků.

Hromadné mazání uložených snímků :



4. Instalace a zapojení :





Unit : mm

Způsob zapojení :



Obsah balení :



© 2010, Stasanet s.r.o.

5. Technické parametry

Kabeláž	Dveřní jednotka: 4 Intercom: 4 CCTV: 2
Napájení	100-240V 50/60Hz
Příkon	MAX.: 10W Stand-by: 3,4W
Provozní teplota	0°C - 40°C
Rozměry	243 x 168 x 35 mm

STASANET, s.r.o. Specializovaný velkoobchod zabezpečovací techniky www.stasanet-commax.cz

